可视对讲快速上线

接线方面

若您购买了POE分离器,可将设备的网线、电源与POE分离器接上,然后分离器与POE交换机的网线接上。

若您购买普通型,将电源接上,网线接上。 若您购买4G款型,则仅接电源即可。

4G款型情况下,需要您通过微信扫描设备边上的二维码添加,账号密码向我们询问。

使用网线,且交换机没有DHCP自动获取IP的环境下,则将网线与电脑直连。安装我们发的软件,安装完后将电脑跟设备通过网线直连。打开软件,使用config(账号密码都是)登录,点击发现直连设备,然后更改搜索到的设备配置,手动给一个IP。输入框后面有个问号,点击问号,把里面的mac地址复制,然后粘贴到这个mac地址里面,"mac地址"这几个字连点5次进入编辑模式,有了mac地址就可以手动添加IP了。

🔋 🗄	页 设备 工具 帮助							本机IP	: 192.168.0	0.145 配	置员 🗸	> -	
设 备	 C 打开设备目志目录 中 新增设备 	 ・硬件平台 > 固件版本 > 応用版 ・の の目的 ・の の目的 ・の の目前 ・の ・の の目前 ・の ・の ・の	本 v IP地址 v V 段设备 [:] (WIFI ∨)发现同P	网设备	\$ ®							
	设备名称	证书	序列号	类型	硬件平台	固件版本	应用版本	IP地址	WIFI	操作			
	AI防霸凌	f23e8ba	.)	SIP终	通用	v1.0.1	v1.0.97	192.168.0.204	不支持	追踪定位	硬件测试	更改配置	更多
	IPKD13784	⁴ ca532aa		SIP终	通用	v1.0.1	v1.0.88	192.168.0.130	不支持	追踪定位	硬件测试	更改配置	更多
										第 1-2 条/	总共2条	< 1 >	10条/

EQU

通用 证书	二维码 🔄	场服务器	网络 音频	串口功能	功能特性 DTMF	灯光控制 GF	PIO APN	告警别名	按键业务		
	MAC地出:									0	
	获得IP地址:(◉ 自动获取	()使用下面的地	时止							
	IP地址:			*				-			
	子网掩码:										
默	认网关地址:			2		40		2			
获得DNS	服务器地址:	自动获取	() 使用下面的地	Bill							
首选DNS	服务器地址:			r.		-					
备选DNS	服务器地址:					*					

若设备接入交换机能自动获取IP地址,安装我们发的软件,安装完后将电脑跟设备连在同一交换机或路由器(同一局域网)。打开软件,使用config(账号密码都是)登录,点击发现同网设备,然后更改搜索到的设备配置。

设备类型选择SIP终端

日 证:=	ち 二维码	SIP配置 提示音	告警参数	网络	视频 (有线网络)	音频	串口功能	功能特性	DTMF	声光警号	GPIO	APN	
-			-=	1.4		Ere.							
		支持标准SIP,可X	排接到任一SIP服	务器									
	*设备类型:	SIP终端											
	- 173h	告警终端											
	* 名称:	SIP终端											
	* 网络模式:	组呼终端											
	1番/片切える。	分布式告警终端											
	(변)부가 더 :	LEU目1E10後回航											
	*序列号:												
	新屋市日・	网线通田版木											
	771/09/2011	N35-602/13/02/+*											
	*摄像头:	启用											

COMMERCIAL IN CONFIDENCE

EQUÜNET

配置网络地址。

The second secon	他置 提示音 台	吉警参数 🔽	3络 视频 (有	有线网络)	音频 串口功	能 功能特性	DTMF	声光警号	GPIO APN
* MAC地址:	40:64:37:6F:F8:37							0	
获得IP地址: 〇)自动获取 • 使用	下面的地址	使用模板的地	址					
* IP地址:	192		168		0		138		
* 子网掩码:	255		255		255		0		
* 默认网关地址:	192		168		0		1		
莽須DNIS服冬嬰地社·	白动森取 (下面的抽屉							
AVIACINOUX AFRICATI		I.IMU ANDAL							
首选DNS服务器地址:									

SIP配置 传输协议改为UDP! 填写服务器地址, SIP账号, SIP密码, 注册成功后状态变为成功。

用证书二	维码	SIP配置	提示音	告警参数	网络	视频 (有线网络)	音频	串口功能	功能特性	DTMF	声光警号	GPIO	APN	
地sip配置														
*	传输协议:	UDP												
*	监听端口:	6560												
	按键挂断:	() #/II)												
	按键接听:													
3	支持PToP:													
对接售后维	护服务器:	启用 🔵												
安服务器配置														
	注册状态:	成功												
* 服	务器地址:	192.168	.0.19							5	060			
	* SIP账号:	80222												
3	SIP密码:													

配置告警参数。填写主呼SIP号:用于报警的目的号码

EQUÜNET™

. .

💡 更改配置													?	×
SIP终端: AI刚	方霸凌													
通用 证书	二维码	SIP配置	提示音	告警参数	网络	视频 (有线网络)	音频	串口功能	功能特性	DTMF	声光警号	GPIO	APN	
	告警URL:													
	主呼SIP号:	8019												
	备呼SIP号:													
												刷	新	保存

调整设备音量。

					_			
二维码 SIP配	置 提示音	告警参数 网络	络 视频 (有线)	网络) 音	版 串口功能	功能特性	DTMF 声光警	号 GPIO APN
*麦克风增益:	0	0						
	0	20		40		60	80	100
*扬声器音量:	0	-0						
	0	20		40		60	80	100
✓ ↓								
✓ ↑ ↓								
	二堆码 SIP配 *麦克风增益: *扬声器音量:	二维码 SIP配置 提示音 *麦克风增益: ○ 0 *扬声器音量: ○ 0 ○<	二堆码 SIP配置 提示音 告警参数 网 * 麦克风增益: 0 20 * 扬声器音量: 0 20 20	二堆码 SIP配置 提示音 告警参数 网络 视频 (有线 *麦克风增益: 0 20 *扬声器音量: 0 20	二堆码 SIP配置 提示音 告警参数 网络 视频 (有线网络) 書 * 麦克风增益: 0 20 40 * 扬声器音量: 0 20 40 * 小 * ◆	二堆码 SIP配置 提示音 告警参数 网络 祝娘 (有线网络)	二堆码 SIP配置 提示音 告罄参数 网络 视频 (有线网络)	二堆码 SIP配置 提示音 告警参数 网络 视频 (有线网络) 普频 単口功能 功能特性 DTMF 声光警 *麦克风增益: 0 20 40 60 80 *扬声器音量: 0 20 40 60 80 20 40 60 80

刷新 保存

COMMERCIAL IN CONFIDENCE