- 1. 工业话机上按 \*114\* 查询获取 IP 地址。
- 2. 获得工业话机 IP 后通过浏览器访问,用户名密码均是 admin。

→ C ▲ 不安全 192.168.0.67	
	用户名
	admin
	密码
	•••••
	登陆

3. 网络设置。网络设置页面修改网络模式,修改完地址后点击重启生效,重启 后通过新 IP 访问网页。

也可通过在工业话机上配置。

设置 IP \*115\* 根据语音提示, 先输 IP, 按#进入网关设置, 输入网关 IP 后, 按 #保存。

重启 \*111\* 修改 IP 后,需要重启生效。

VOIP intercom				Language	简体中文 🗸
voip	网络设置				
	有线网络	高级设置			
系统状态 A 网络设置		网络协议	Static IP     O DHCP		
IP 设置		IP地址	192.168.0.67		
		Netmask	255.255.255.0		
✔ 电话设置		网关	192.168.0.1		
● 门禁设置		DNS	8.8.8		
☑ 高级管理					
▲ 用户帐户					
▲ 退出 & 注销			保存 取満 P改成静态,点重启生效		
REV: 20220630.001 REV2:R20	2206140v03				

4. 配置 SIP 设置。下图仅供参考,实际填写请按现场需求为准。

VOIP intercom			La	nguage 简体中文 🗸
voip	设置SIP账号 SIP账号信息 高级设			
系统状态				
A 网络设置	选择SIP	SIP1 V		
SIP 设置	账号1	80062	账号·SIP分机号	
♀ 通话设置	密码	8006	密码: SIP分机密码 服务器地址: 由注系统IP地址	
✔ 电话设置	服务器地址:端口	192.168.0.19 : 5060	端口:默认5060(电话系统SINA则7060	)
● 门禁设置	代理服务器:端口	192.168.0.19 . 5060	默认情况,代理服务器与服务器地址一样	
☑ 高级管理	NAI			
▲ 用户帐户				
▲ 退出 & 注销				
		[[朱仔] [[秋]]		

REV: 20220630.001 REV2:R202206140v03

配置完后,可进系统状态查看分机状态。

/010	状态				
系统状态	55960 Memery Total(KB)	18376 Memery Used(KB)	26 Disk Total(MB)	12 Disk Free(MB)	
网络设置	al Network				
SIP 设置					
	MAC 50:53:53:54	1:69:a9			
)通话设置	Network Port Type Static				
<ul> <li>通话设置</li> <li>电话设置</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192.168.0.6           Netmask         255.255.25	5.0			
<ul> <li>通话设置</li> <li>电话设置</li> <li>1) 行禁设置</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192 168.0 f           Netmask         255 255.25           Gateway         192 168.0 f           DU0         0.00.0 f	37 5.0 1			
<ul> <li>通话设置</li> <li>/ 电话设置</li> <li>) 门禁设置</li> <li>2) 高级管理</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192 168.0.6           Netmask         255 255           Gateway         192 168.0.1           DNS         8.8.8.8	37 5.0 1			
<ul> <li>) 通活设置</li> <li>) 通活设置</li> <li>) 门禁设置</li> <li>3) 高级管理</li> <li>】 用户帐户</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192 168.0 f           Netmask         255 255 25           Gateway         192 168.0 f           DNS         8.8.8 8	57 5.0 1			
<ul> <li>通活设置</li> <li>电活设置</li> <li>1 门禁设置</li> <li>3 高级管理</li> <li>. 用户帐户</li> <li>. 現上 &amp; 注將</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192 168.0.6           Netmask         255 255 25           Gateway         192 168.0.1           DNS         8.8.8.8	37 5.0 I OK	1	120	
<ul> <li>) 通送设置</li> <li>/ 电话设置</li> <li>2) 门禁设置</li> <li>3) 高级管理</li> <li>4. 用户帐户<sup>3</sup></li> <li>4. 退出&amp;注销</li> </ul>	Network Port Type         Static           IP Address         192.168.0.6           Netmask         255.255.25           Gateway         192.168.0.1           DNS         8.8.8.8           IIII         80062           2         1002	57 5.0 I OK Forbidden	]	120 ✓ -1 ×	

5. 电话设置>音量设置,调节话机音量。

VOIP intercom				Language	简体中文 🖌
voip	电话设置 音量设置 功能键定义	、 LED功能定)	义 高级设置		
系统状态					
A 网络设置	免提扬声器音量	8 ~			
■ SIP 设置	免提麦克风送话音量	2 ~			
♀ 通话设置	听筒扬声器音量	8 ~			
/ 电话设置	听筒麦克风送话音量	4 🗸			
● 门禁设置	发送增益(麦克风)	1.0	(0.0~9.9)		
☑ 高级管理	接收增益(扬声器)	1.0	(0.0-9.9)		
1 用户帐户	铃声选择	ring1 🗸			
▲ 退出&注销	铃声音量	8 ~			
		保存取消			

6. 摘机后自动呼叫。

/OIP intercom						Language	简体中文
voip	通话设置						
THATA	基本设置	群呼	目播 电话本	报警号码	手动报警 本机广播 高级设置		
A 网络设置		自动应答	3		户田执任		
■ SIP 设置		热线	启用		1s: 摘机后等待的时间, 可自行调整		
♀ 通话设置			1s N	192.168.0.68	后面填呼叫的目的地,可以是号码,可以是IP		
✔ 电话设置		速拨1	192.168.0.28				
•〕 门禁设置		速拨2	809				
🖸 高级管理							
1. 用户帐户							
▲ 退出 & 注销			保存取消	]			
EV: 20220630.001 REV2:1	R202206140v03						

7. 电话本配置。当您使用的是点对点呼叫,又想呼叫一个号码到某一个 IP 工业 话机上。可以添加电话本配置。例: PhoneNumber 填写 800, URL 填写 192.168.0.66。 此时工业话机上呼叫 800 则会拨打给 192.168.0.66 的设备,而不用再输入 IP 地址 呼叫。

VOIP intercom					Language	简体中文 💙
voip	通话设置 基本设置 群呼	组播 电话本	报警号码 手动振警	* 本机广播 高级设置		
系统状态						
A 网络设置		PhoneNum	iber / URL			
■ SIP 设置	1	800	192.168.0.66			
<ul> <li>通话设置</li> </ul>	2					
✔ 电话设置	3					
● 门禁设置	4					
☑ 高级管理	5					
1 用户帐户	7					
▲ 退出&注销	8					
	9					
	10					
		[/m≠_][===\v/	1			

8. 工业话机快捷呼叫按键设置。第一个功能键对应第一个物理按键 S1,第三个功能键对应第二个物理按键 S2。

VOIP intercom	Language	简体中文 >
音量设置 功能键定义 LED功能定 系统状态	≥义 高级设置	
A 网络设置 第一个功能键 速炭 ~	192.168.0.28	
	NULL	
♠ 通话设置 第三个功能键 禁用	NULL	
	NULL	
■ 门禁设置		
速拨2设置 自复位式触发 「		
<ul> <li>□ 日本に入り</li> <li>● 日本に入り</li> <li>● 日次式戦歩</li> <li>● 目状式戦歩</li> </ul>	∞ <	
▲ 退出&注销 保存 取消		
	-	
DEV-20220830-004 DEV2-D202206140-03		